

Разъём

Серия
N

RACIO ANTENNA

N-212B



Тип центрального контакта

гнездо

Монтаж оплетки

прижимной

Диэлектрик

тефлон

Марка кабеля

RG-213

Монтаж центр. контакта

пайка

Конструктив

прямой

Волновое сопротивление

50 Ом

Покрывтие корпуса

никель

Способ крепления

кабельная розетка

Рабочие частоты

до 1000 МГц

Покрывтие центр. контакта

золото

Обозначения:

1. Корпус (никелированная латунь)
2. Гнездо (позолоченная латунь)
3. Втулка (никелированная латунь)
4. Центральный изолятор (тефлон)
5. Центральный изолятор (тефлон)
6. Гайка (никелированная латунь)
7. Шайба (никелированная латунь)
8. Шайба (никелированная латунь)
9. Уплотнительное кольцо (силастик)

